

ИНТЕРФЕЙСЫ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ. СТАНДАРТЫ EIA RS-422A/RS-485

Излагаются основные требования стандартов EIA RS-422 и RS-485.
Рассматриваются некоторые аспекты реализации информационно-измерительных сетей на базе данных стандартов.

Александр Локотков

ВЕДЕНИЕ

Большинство разработчиков систем промышленной автоматизации и сетей передачи данных в той или иной степени имеют представление о стандартах RS-422/RS-485. В самом деле, практически все компьютеры в промышленном исполнении оснащены средствами организации информационного обмена с использованием данных интерфейсов. Современные интеллектуальные датчики и элементы управления наряду с традиционным интерфейсом RS-232-C также могут иметь в своем составе подсистему последовательного ввода-вывода информации на базе интерфейса RS-485. Программируемые логические контроллеры многих производителей в качестве средств организации территориально-распределенных систем сбора данных и управления содержат ту или иную реализацию интерфейсов RS-422/RS-485.

Несмотря на столь широкое распространение на отечественном рынке оборудования для промышленной автоматизации, имеющего в своем составе средства обмена данными, реализованные на базе стандартов EIA RS-422/RS-485, в отечественной нормативно-технической литературе отсутствуют их полноценные эквиваленты. Отчасти это можно объяснить тем, что данные стандарты фактически устанавливают требования только к электрическим характеристикам выходных каскадов передатчиков и входных каскадов приемников аппаратуры передачи данных, тогда как в имеющихся отечественных коммуникационных стандартах просматривается тенденция к охвату как можно большего количества уровней базовой модели взаимодействия открытых систем ISO. В результате информация, которой пользуются разработчики, сводится либо к отрывочным сведениям, содержащимся в документации на применяемые покупные технические средства, либо к справочным данным на приемопередатчики зарубежного производства. Следует отметить, что высокий технический уровень отечественных электронщиков и системных интеграторов в большинстве случаев обеспечивает успех разработки даже при наличии минимума нормативной информации. Однако даже после завершения приемосдаточных испытаний очередной системы у многих участников проекта остаются вопросы, к основным из которых можно отнести следующие:

- чем определяются ограничения, относящиеся к количеству элементов оконечного оборудования сети, скоро-

сти передачи данных и максимальной протяженности линии связи;

- каковы критерии выбора кабеля;
- каким образом следует реализовывать электрическое питание и заземление аппаратуры, входящей в сеть передачи данных;
- как защитить аппаратуру сети от помех.

Цель настоящей статьи состоит в том, чтобы осветить основные положения стандартов EIA RS-422A и RS-485, а также привести ряд рекомендаций по практической реализации систем передачи данных на базе указанных стандартов. При этом основное внимание будет уделено стандарту RS-485 как нашедшему наиболее широкое распространение в территориально-распределенных системах обработки данных промышленного назначения. Читатели, которых не интересуют технические подробности стандарта как такового, могут сразу перейти к рекомендациям по применению.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В ходе изложения основных требований стандартов EIA RS-422/RS-485 использованы следующие термины:

Линия связи (Interchange Circuit) — физическая среда, предназначенная для переноса информации между единицами оборудования, принимающими участие в информационном обмене, включая данные, сигналы управления и синхронизации.

Канал передачи данных (Data Transmission Channel) — совокупность физической среды и технических средств, включая аппаратуру преобразования сигналов, вовлекаемых в процесс передачи информации между оборудованием системы связи.

Формирователь (Driver)

- электронная цепь или контакт реле (источник) на передающей стороне линии связи, посредством которых осуществляется передача двоичных цифровых сигналов в оконечную нагрузку по соединительному кабелю;
- передатчик двоичных цифровых сигналов.

Оконечная нагрузка (Terminator)

- электронная цепь (потребитель) на приемной стороне цепи обмена, посредством которой осуществляется прием двоичных цифровых сигналов от формирователя по соединительному кабелю;
- приемник двоичных цифровых сигналов.

СТАНДАРТ EIA RS-485.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФОРМИРОВАТЕЛЕЙ И ПРИЕМНИКОВ
ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В СИММЕТРИЧНЫХ ЦИФРОВЫХ МНОГОТОЧЕЧНЫХ СИСТЕМАХ СВЯЗИ
(АПРЕЛЬ 1983 Г.)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Стандарт устанавливает требования к электрическим параметрам формирователей и приемников, которые могут применяться для обмена двоичными сигналами в многоточечных системах и комплексах цифровой аппаратуры. Приемники и формирователи, соответствующие требованиям данного стандарта, могут быть объединены в систему связи посредством подключения к общему кабелю.

Система связи включает в себя один или более формирователей, соединенных симметричным кабелем с одним или более приемников и нагрузочных резисторов. Электрические характеристики системы определяются допустимыми значениями напряжения, тока и сопротивления, полученными при проведении измерений в точках подключения приемников и формирователей. Совокупность технических средств, относящихся к единице оборудования, принимающей участие в информационном обмене, и подключаемых к линии связи, далее определяется как «единица нагрузки» (Unit Load). Технические требования устанавливаются, исходя из ограничений на скорость передачи данных, обусловленных длиной и параметрами соединительного кабеля, а также степенью симметрии и качеством согласования линии связи.

Значения параметров, устанавливаемые настоящим стандартом, подобны приведенным в стандарте RS-422A, что обеспечивает возможность разработки приемников и формирователей, соответствующих требованиям обоих стандартов. Данный стандарт не определяет другие характеристики системы связи, такие как качество сигнала; методы доступа к линии связи; протокол обмена; тип, назначение и нумерацию контактов соединителей интерфейса и т. д., необходимые для правильного функционирования оборудования, вовлекаемого в информационный обмен. Предполагается, что стандарты и спецификации, устанавливающие перечисленные выше дополнительные требования к системе связи, будут содержать ссылки на настоящий стандарт в части требований к электрическим параметрам приемников и формирователей.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Требования, устанавливаемые настоящим стандартом, относятся только к электронным компонентам приемников и формирователей, задействованных в обмене данными, представляемыми в виде двоичных сигналов, которые могут иметь постоянную составляющую. Таким образом, настоящий стандарт не является стандартом интерфейса, однако ссылки на него должны приводиться во всех стандартах интерфейсов, использующих приемники и формирователи, которые имеют электрические характеристики, установленные настоящим стандартом.

Компоненты и цепи, электрические характеристики которых приведены в настоящем стандарте, могут быть применены для обмена данными, сигналами управления и синхронизации при скорости передачи до 10 Мбит/с. Значения параметров определены таким образом, что любое устройство, входящее в состав системы связи, сохраняет работоспособность при наличии на его клеммах, подключенных к линии связи, помехи общего вида, напряжение которой лежит в диапазоне от минус 7 до плюс 7 В. Обеспечена возможность функционирования как при наличии, так и при отсутствии смещения выходного напряжения формирователя, однако влияние помехи общего вида уменьшается, если напряжение смещения его выходного каскада равно нулю.


Требования к формирователям установлены таким образом, что одновременный переход нескольких формирователей в активное состояние (конфликтная ситуация) не приведет к возникновению неисправности ни одного из них. При использовании ряда методов защиты формирователей от последствий конфликтных ситуаций могут возникать задержки восстановления работоспособности системы. Настоящий стандарт не содержит никаких рекомендаций по обнаружению конфликтных ситуаций в системах, где они могут иметь место.

3. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Структурная схема системы связи, в состав которой входят приемники и формирователи, соответствующие требованиям настоящего стандарта, приведена на рис. 1. Элементами системы являются формирователи, приемники, соединительный кабель и согласующие резисторы (R_C). Нагрузка формирователя, переведенного в ак-

тивное (включенное) состояние, будет рассматриваться в терминах единиц нагрузки (U.L.). Общая нагрузка, обусловленная наличием приемников и формирователей в пассивном (высокоимпедансном) состоянии, будет определяться количеством присутствующих единиц нагрузки. Единица нагрузки, в свою очередь, определяется вольт-амперной характеристикой (ВАХ), требования к которой приведены далее. Нагрузкой является формирователь в пассивном состоянии (G), приемник (R) либо их параллельное соединение. Электрические параметры, значения которых устанавливаются далее, выбраны таким образом, чтобы обеспечивалась возможность функционирования формирователя на эквивалентную нагрузку, соответствующую 32 единицам нагрузки и общему значению сопротивления согласующих резисторов, равному не менее 60 Ом.

Измерение устанавливаемых настоящим стандартом электрических параметров выполняется в точке, которая отведена производителем для подключения оборудования к линии связи. На всех рисунках, приведенных в настоящем стандарте, точки подключения формирователей имеют обозначения A, B, C, а точки подключения приемников — A', B', C'.




- G — формирователь;
- R — приемник;
- G/R — сочетание приемник/формирователь;
- L — длина цепей отклонения. Указания настоящего стандарта выработывались, исходя из предположения, что длина цепей отклонения равна нулю;
- R_C — согласующий резистор. Сопротивление и точки присоединения согласующих резисторов не устанавливаются настоящим стандартом. Формирователь способен функционировать на 32 единицы нагрузки и 2 согласующих резистора сопротивлением 120 Ом.

Рис. 1. Многоточечная система связи

3.1. Характеристики нагрузки

В настоящем разделе рассматриваются статические и динамические характеристики нагрузки. Статическая характеристика нагрузки каждого устройства, входящего в состав системы, определяется обобщенной статической характеристикой совокупности всех «единиц нагрузки», рассмотрение которой приведено далее. Динамические характеристики не подвергаются стандартизации, однако их расчет при проектировании системы должен выполняться с учетом того, что устройства, образующие систему, соответствуют требованиям настоящего стандарта.

3.1.1. Статические характеристики единицы нагрузки



Нагрузкой является совокупность приемника и формирователя, переведенного в пассивное состояние.

Рис. 2. Схема измерения ВАХ единицы нагрузки

Схема измерения входной ВАХ единицы нагрузки показана на рис. 2. При изменении напряжения U_{ia} (U_{ib}) от минус 7 до плюс 12 В с одновременным равенством нулю напряжения U_{ib} (U_{ia}) значение результирующего входного тока I_{ia} (I_{ib}) для одной единицы нагрузки должно находиться в пределах заштрихованной области ВАХ, график которой приведен на рис. 2. Производная тока по напряжению всегда должна быть положительной для снижения вероятности самовозбуждения формирователя, которое может быть вызвано отрицательным входным сопротивлением нагрузки.

Для определения количества эквивалентных единиц нагрузки конкретного узла, которое определяется наличием приемников и/или формирователей, находящихся в пассивном состоянии, углы наклона границ заштрихованной области на рис. 2 должны быть изменены до значений, необходимых для полного охвата реально измеренной ВАХ. При этом абсциссы точек пересечения вновь полученных ограничивающих прямых с осью U должны оставаться равными минус 3 и плюс 5 В соответственно. Количество единиц нагрузки определяется наибольшим значением из полученных в результате деления значения тока в точках новых границ ВАХ на значения тока в точках границ ВАХ для одной единицы нагрузки, соответствующие значениям напряжения минус 7 и плюс 12 В. Пример определения количества единиц нагрузки приведен на рис. 3. Количество эквивалентных единиц нагрузки в дальнейшем будет обозначаться как nUL .




Рис. 3. Примеры определения количества единиц нагрузки

Определение количества единиц нагрузки по приведенной здесь методике должно выполняться как при включенном, так и при выключенном напряжении питания. Вольт-амперные характеристики для состояний наличия и отсутствия напряжения питания нагрузки не подвергаются стандартизации, но должны быть определены разработчиком системы, поскольку переходные состояния при включении и отключении питания нагрузки могут повлиять на правильность функционирования системы.

3.1.2. Динамические характеристики единицы нагрузки

Устройства, подключаемые к линии связи и другим средствам обмена, также характеризуются реактивными параметрами, которые оказывают влияние на качество передачи информации. В общем случае влияние реактивных параметров будет выражаться в возникновении отражений сигнала, нарушении симметрии линии связи и увеличении искажений сигнала.

Степень проявления указанных деструктивных факторов зависит от таких параметров, как полное дифференциальное сопротивление (между точками А/А' и В/В'), полное сопротивление между точками А' и С', а также В' и С' на приемной стороне, полное сопротивление между точками А и С, а также В и С — на передающей стороне. Указанные параметры не были подвергнута стандартизации на момент выхода текущей редакции стандарта (апрель 1983 г.).

3.2. Характеристики формирователя


Формирователь может находиться в активном или пассивном состоянии. Параметры нагрузки формирователя, находящегося в пассивном состоянии, будут определяться в терминах количества эквивалентных единиц нагрузки согласно п. 3.1 и рис. 2-3. Электрические характеристики формирователя, находящегося в активном состоянии, определяются в соответствии с техническими требованиями и методами испытаний согласно пп. 3.2.1—3.2.3. Выходной каскад формирователя, соответствующего данным требованиям, представлен в виде симметричного источника напряжения с малым выходным сопротивлением, подключаемого к линии связи и вырабатывающего напряжение в диапазоне от 1,5 до 5,0 В. Напряжение контролируемого сигнала в линии связи определяется следующим образом.

А. Потенциал в точке А должен быть отрицательным по отношению к точке В для состояния логической «1» (состояние отжата – MARK или ОТКЛЮЧЕН – OFF).

Б. Потенциал в точке А должен быть положительным по отношению к точке В для состояния логического «0» (состояние нажата – SPACE или ВКЛЮЧЕН – ON).

3.2.1. Режим холостого хода

Для любого двоичного состояния значение дифференциального напряжения (U_o), измеренное между выходными клеммами формирователя, не должно быть менее 1,5 В и более 6,0 В (рис. 4). Значения напряжения U_{oa} и U_{ob} , измеренные на каждой выходной клемме формирователя относительно земли, не должны быть более 6,0 В.




$1,5\text{ В} < |U_o| < 6,0\text{ В}; 1,5\text{ В} < |\bar{U}_o| < 6,0\text{ В};$
 $0,0\text{ В} < |U_{oa}| < 6,0\text{ В}; 0,0\text{ В} < |\bar{U}_{oa}| < 6,0\text{ В};$
 $0,0\text{ В} < |U_{ob}| < 6,0\text{ В}; 0,0\text{ В} < |\bar{U}_{ob}| < 6,0\text{ В}.$

Рис. 4. Схема проверки формирователя в режиме холостого хода


3.2.2. Нагруженный режим

Испытания для нагруженного режима (рис. 5) проводятся в объеме следующих проверок.

1. Измерение выходного напряжения формирователя на нагрузке, состоящей из двух резисторов сопротивлением 27 Ом, соединенных последовательно, и измерение напряжения смещения в точке соединения резисторов относительно земли.
2. Для имитации наихудшего случая измерение выходного напряжения формирователя при одновременной подаче на его выход синфазного напряжения, изменяющегося в диапазоне от минус 7 до плюс 12 В.



$1,5\text{ В} < |U_o| < 5,0\text{ В}; 1,5\text{ В} < |\bar{U}_o| < 5,0\text{ В};$
 $||U_o| - |\bar{U}_o|| < 0,2\text{ В}$
 $-1,0\text{ В} < |U_{os}| < 3,0\text{ В}; -1,0\text{ В} < |\bar{U}_{os}| < 3,0\text{ В};$
 $|U_o - \bar{U}_o| < 0,2\text{ В}$



$1,5\text{ В} < |U_o| < 5,0\text{ В};$
 $1,5\text{ В} < |\bar{U}_o| < 5,0\text{ В};$
 $||U_o| - |\bar{U}_o|| < 0,2\text{ В}$
 При любом значении U_{os}

Рис. 5. Схемы проверок формирователя в нагруженном режиме

3.2.2.1. Проверка 1

При подключении к выходу формирователя двух резисторов сопротивлением 27 Ом, соединенных последовательно, значение дифференциального напряжения (U_o), измеренное между выходными клеммами формирователя, не должно быть менее 1,5 В и более 5,0 В для каждого двоичного состояния. Для противоположного двоичного состояния полярность напряжения U_t должна быть изменена на противоположную (\bar{U}_t). Разность напряжений U_t и \bar{U}_t не должна быть более 0,2 В. Напряжение смещения выхода формирователя (U_{os}), измеренное между точкой последовательного соединения резисторов и землей, не должно быть менее минус 1 В и более плюс 3 В для каждого двоичного состояния. В технически обоснованных случаях, когда


требуется устранить постоянно действующую помеху общего вида в линии связи, допускается преднамеренное введение напряжения смещения выхода формирователя. Однако при использовании смещения выхода в системе снижается степень подавления синфазных помех. Разность значений напряжения смещения, измеренных для каждого логического состояния, не должна быть более 0,2 В.

3.2.2. Проверка 2

При проведении проверки к выходу формирователя подключается нагрузка, образованная параллельным соединением резистора сопротивлением 60 Ом и двух резисторов сопротивлением 375 Ом, соединенных последовательно. К точке последовательного соединения резисторов сопротивлением 375 Ом подключается источник напряжения, имитирующий наличие в линии связи помехи общего вида, выходное напряжение которого изменяется в пределах от минус 7 до плюс 12 В. Значение дифференциального напряжения (U_i), измеренное между выходными клеммами формирователя, не должно быть менее 1,5 В и более 5,0 В для каждого двоичного состояния в диапазоне изменения синфазного напряжения от минус 7 до плюс 12 В.

3.2.3. Форма выходного сигнала

При изменении состояния выхода формирователя на противоположное дифференциальное напряжение, измеряемое на испытательной нагрузке, состоящей из параллельного соединения резистора сопротивлением 54 Ом и конденсатора емкостью 50 пФ, должно монотонно изменяться в пределах от 10 до 90% величины U_{ss} , показанной на рис. 6, в течение интервала времени, не превышающего 30% полной длительности каждого передаваемого двоичного состояния. Кроме того, установившееся значение напряжения сигнала для каждого передаваемого двоичного состояния U_i и \bar{U}_i не должно изменяться более чем на 10% значения U_{ss} до наступления следующего перехода передаваемого двоичного состояния, а его мгновенное значение не должно превышать 5,0 В. Величина U_{ss} определяется как разность между установившимися значениями выходного напряжения формирователя для каждого передаваемого двоичного состояния.



T_b — длительность информационного бита;

$t_r < 0,3 T_b$

$U_{ss} = |U_i - \bar{U}_i|$

Рис. 6. Схема проверки формы выходного сигнала формирователя

3.3. Характеристики приемника

Электрические характеристики приемника устанавливаются в соответствии с требованиями п. 3.1. Измерения чувствительности и степени симметрии входа выполняются согласно пп. 3.3.1 и 3.3.2. Схемы проверки приведены на рис. 9 и 10. Цепь, удовлетворяющая данным требованиям, представлена в виде дифференциального входа с высоким входным сопротивлением и пороговой характеристикой, находящейся в области от минус 0,2 до плюс 0,2 В.

3.3.1. Измерение чувствительности входа

Допустимый диапазон входных напряжений (U_A' и U_B'), присутствующих на входных клеммах приемника (A' и B'), относительно земли приемника (C'), должен быть от минус 7 до плюс 12 В (рис. 7). Для любого сочетания входных напряжений, находящихся в пределах указанного диапазона допустимых значений, приемник должен различать присутствующее на его входе двоичное состояние, представляемое дифференциальным напряжением (U_i) $\pm 0,2$ В и более. Кроме того, присутствие на входе приемника любого сочетания напряжений, значения которых находятся в пре-




Рис. 7. Схема проверки чувствительности входа приемника

делах допустимого диапазона, не должно приводить к его повреждению. Возможность функционирования приемника вне пределов установленного допустимого диапазона входных напряжений не оговаривается требованиями настоящего стандарта. Состояния сигнала на входе приемника определяются следующим образом:

А. Потенциал в точке A' должен быть отрицательным по отношению к точке B' для состояния логической «1» (состояние отжатия – MARK или ОТКЛЮЧЕН – OFF).

Б. Потенциал в точке A' должен быть положительным по отношению к точке B' для состояния логического «0» (состояние нажатия – SPACE или ВКЛЮЧЕН – ON).

Примечание. Разработчики оборудования передачи данных должны учитывать возможность возникновения неустойчивости и самовозбуждения приемного устройства, обусловленную низкой скоростью переходных процессов при смене передаваемых двоичных состояний в условиях наличия интенсивных помех. Для предотвращения указанных явлений должны предприниматься специальные меры. Например, в переходную характеристику входного каскада приемника может быть внесен гистерезис.

3.3.2. Измерение степени симметрии входа

Симметрия ВАХ и напряжений смещения входа приемника должна быть такой, чтобы приемник оставался в текущем передаваемом двоичном состоянии при подаче на его вход через пару согласующих резисторов, каждый из которых имеет сопротивление $1500/nU.L.$ Ом, дифференциального напряжения (U_{R3}), равного $\pm 0,400$ В, как показано на рис. 8, с одновременным изменением входных напряжений U_{R1} и U_{R2} в диапазоне от минус 7 до плюс 12 В. При смене полярности дифференциального напряжения U_{R3} противоположное двоичное состояние должно сохраняться в тех же самых условиях. (Сопротивление используемых резисторов будет изменяться в зависимости от количества единиц нагрузки ($U.L.$), оказывающих влияние на вход приемника).




Рис. 8. Схема проверки степени симметрии входа приемника

3.4. Предельные параметры

Описанные далее способы проверки предельных параметров предназначены для обеспечения пребывания устройств в исправном состоянии при воздействии на систему одного из деструктивных факторов. Хотя основные механизмы возникновения неисправностей и проверяются согласно указаниям настоящего раздела, наличие некоторых других динамических факторов может привести к выходу устройства из строя. Для обеспечения гарантированно-го функционирования системы при воздействии таких факторов может потребоваться проведение дополнительных испытаний.

3.4.1. Проверка формирователя в режиме короткого замыкания

Короткое замыкание выходных клемм формирователя не должно приводить к неисправности формирователя при передаче любого двоичного состояния (рис. 9).




Рис. 9. Схема проверки формирователя в режиме короткого замыкания

3.4.2. Проверка формирователя в условиях возникновения конфликтной ситуации

Формирователь должен сохранять работоспособность в любом двоичном состоянии (0, 1 и пассивном) при подключении к его выходным клеммам источника напряжения, изменяющегося в диапазоне от минус 7 до плюс 12 В (рис. 10).




Рис. 10. Схема проверки формирователя в условиях возникновения конфликтных ситуаций

3.4.3. Проверка предельного значения выходного тока формирователя

При подаче на выход формирователя напряжения согласно п. 3.4.2 со скоростью изменения не более 1,2 В/мкс максимальное значение выходного тока формирователя не должно превышать 250 мА. Данный критерий не означает, что формирователь должен обладать нагрузочной способностью 250 мА. Предпочтительным является требование к выходной цепи формирователя, согласно которому втекающий ток не мог бы превысить 250 мА в случае од-

новременного включения нескольких других формирователей, являющихся источниками тока.

3.4.4. Требования по устойчивости к перенапряжению, вызванному импульсными помехами

Данные требования относятся к формирователям и приемникам и должны соблюдаться для обеспечения их защиты от воздействий импульсных помех, которые могут быть наведены на линию связи при коммутации силового оборудования. Проверка должна проводиться как при включенном, так и при выключенном напряжении питания (рис. 11).




Рис. 11. Схема проверки устойчивости к импульсным помехам

Формирователь в пассивном состоянии или приемник должны сохранять работоспособность при подаче на клеммы, соединяющие формирователь с линией связи, импульсов напряжения длительностью 15 мкс, скважностью 100 и амплитудой ± 25 В от источника напряжения с выходным сопротивлением 100 Ом. Последовательности импульсов положительной и отрицательной полярности должны подаваться между точками А-С и В-С формирователей, находящихся в пассивном состоянии, и между точками А'-С' и В'-С' приемников. Если устройство, находящееся в пассивном состоянии, переходит в иное состояние при подаче испытательного импульса, то оно должно вернуться в пассивное состояние в течение 200 нс от момента окончания испытательного импульса.

СТАНДАРТ EIA RS-422A.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦЕПЕЙ СИММЕТРИЧНЫХ ЦИФРОВЫХ ИНТЕРФЕЙСОВ (ДЕКАБРЬ 1978 Г.)

Стандарт EIA RS-422A не имеет столь широкого распространения, как EIA RS-485. В связи с этим ограничимся перечислением основных параметров формирователей и приемников, соответствующих требованиям стандарта EIA RS-422A. Перечень параметров приведен в табл. 1. Поскольку для установления значений описываемых параметров в стандартах EIA RS-422A и RS-485 используются идентичные методы испытаний, во второй колонке табл. 1 приведена ссылка на номер пункта стандарта EIA RS-485, содержащего описание соответствующего метода испытаний.

Основная конфигурация системы связи на базе устройств, соответствующих требованиям стандарта EIA RS-422A, приведена на рис. 12.




Рис. 12. Основная конфигурация системы связи на базе передатчиков, соответствующих требованиям EIA RS-422A

Таблица 1

Основные параметры приемников и формирователей, соответствующих EIA RS-422A

Параметр	Пункт методов испытаний согласно EIA RS-485	Условия испытаний	Минимум	Максимум
1	2	3	4	5
1. Выходное напряжение формирователя	3.2.1	Режим холостого хода	4 В	6 В
	3.2.2	Нагруженный режим. $R_{нар} = 100$ Ом	-4 В 2 В -2 В	-6 В
2. Предельный ток формирователя	3.4.3			± 150 мА
3. Время установления выходного напряжения формирователя	3.2.3	Нагруженный режим. $R_{нар} = 100$ Ом	не более 20 нс, если: $T_b < 200$ нс	$0,1 T_b$, если: $T_b > 200$ нс
4. Чувствительность приемника	3.3.1	Диапазон синфазного напряжения от минус 7 до плюс 7 В	$\pm 0,2$ В	
5. Входное сопротивление приемника	3.1.1		3,1 кОм	

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Приведенные далее сведения не являются частью стандарта, а носят характер рекомендаций по практическому применению приемопередатчиков, соответствующих требованиям стандарта EIA RS-485. При проектировании системы на базе технических средств, соответствующих данному стандарту, следует учитывать ряд весьма важных факторов, среди которых в первую очередь должны рассматриваться следующие: количество передатчиков и приемников, скорость передачи данных, способ объединения технических средств и максимальная протяженность линии связи. Стандарт не устанавливает требования к способам объединения элементов системы и другим средствам связи.

Основная конфигурация системы

Как правило, система содержит несколько приемников, несколько формирователей и согласующие резисторы. Каждый формирователь должен обеспечивать работу на 32 единицы нагрузки помимо согласующих резисторов, каждая из которых представляется совокупностью приемника и формирователя, находящегося в пассивном состоянии. Согласующие резисторы должны подключаться к линии связи в двух наиболее удаленных друг от друга местах подключения единиц нагрузки. Сопротивление каждого согласующего резистора должно совпадать с волновым сопротивлением применяемого кабеля (от 100 до 120 Ом).

Формирователи и приемники, соответствующие требованиям стандарта EIA RS-485, сохраняют работоспособность при воздействии на них синфазного напряжения в диапазоне от минус 7 до плюс 7 В (мгновенное значение). Синфазное напряжение определяется совокупностью нескомпенсированных разностей потенциалов земли приемников и формирователей, максимальным значением напряжения помех, измеренного между землей приемника и жилами кабеля, соединенными с землей на передающей стороне линии связи, а также максимальным значением напряжения смещения выходов формирователей (U_{os}). Если значение разности потенциалов между землями выходит за пределы допустимого диапазона, то при реализации сети на основе интерфейса RS-485 следует применять приемопередатчики с гальванической изоляцией. Один из возможных способов объединения формирователей и приемников с гальванической изоляцией показан на рис. 13.

Разработчик системы на базе данных приемников и формирователей должен учитывать возможность возникновения ситуации, когда все формирователи окажутся

переведенными в пассивное состояние. В этом случае ни один приемник не будет распознавать какого-либо устойчивого логического состояния. Если переводу всех формирователей в пассивное состояние предшествовал сеанс информационного обмена, то логическое состояние на выходе всех приемников будет соответствовать последнему принятому биту информации. Для разрешения указанной проблемы разработчиком должны быть предприняты специальные меры. В частности, приемопередатчики многих производителей оснащены цепями смещения выхода формирователя, показанными на рис. 14. При этом после перевода всех формирователей, входящих в состав сети, в пассивное (высокоимпедансное) состояние в линии связи будет поддерживаться уровень, соответствующий состоянию OFF (ВЫКЛЮЧЕН). Для снижения потребления тока, протекающего по цепям смещения и согласующему резистору, последовательно с согласующим резистором может быть включен конденсатор емкостью 0,1 мкФ.




Рис. 13. Способ объединения приемопередатчиков EIA RS-485 с гальванической изоляцией




Рис. 14. Цепи смещения линии связи

Средства объединения устройств системы

Средства объединения устройств включают в себя кабельную продукцию, соединители и согласующие резисторы и будут называться далее средствами связи. Поскольку реальная конфигурация средств связи зависит от требований, обуславливаемых конкретным приложением и не установленным стандартом EIA RS-485, далее приводится ряд указаний по выбору средств связи. Данные указания выработаны, исходя из предположения, что для подключения устройств к линии связи не применяются элементы ответвления.

Основными параметрами, определяющими критерии выбора кабеля, являются

- 1) скорость обмена, значение которой определяет длительность передаваемого бита информации;
- 2) минимальный уровень сигнала на входе приемника, необходимый для распознавания передаваемых двоичных состояний;
- 3) максимально допустимый уровень искажений сигнала;
- 4) максимальная требуемая протяженность линии связи.

Длительность информационного бита (T_b) определяется минимально допустимым интервалом времени между переходами передаваемых двоичных состояний. Если напряжение сигнала в линии не успевает достичь уровня, соответствующего передаваемому двоичному состоянию до появления следующего перехода, указанный переход появится на входе приемника с некоторым временным сдвигом, который приводит к возникновению межсимвольных искажений. При выборе кабеля должно быть учтено отношение длительности переднего фронта к длительности информационного бита (t_f/T_b) в точке подключения наиболее удаленного приемника.

Уровень сигнала, присутствующий на входе приемника, должен быть не менее его порога чувствительности. При этом минимальное значение входного напряжения должно выбираться с запасом в зависимости от интенсивности помех, воздействующих на линию связи и на приемник, допустимой вероятности появления ошибок, а также от допустимого уровня искажений сигнала на входе приемника. Для определения параметров кабеля необходимо задаться минимальным уровнем сигнала на входе самого удаленного приемника с учетом перечисленных факторов.

Искажения сигнала определяются его временным сдвигом относительно положения при передаче в идеальных условиях. Количественно искажения выражаются в процентах от полной длительности информационного бита. При выборе кабеля следует учитывать допустимый уровень искажений на входе приемника, расположенного в самой удаленной точке линии связи.

Методика определения параметров кабеля (Методика выбора кабеля)

1. Исходя из требуемого значения скорости обмена, вычислить длительность информационного бита по формуле:

$$T_b = \frac{1}{C},$$

где C — скорость обмена.

2. Задать минимальное напряжение сигнала (U_0), которое должно присутствовать на входе самого удаленного приемника.
3. Задать максимальный допустимый уровень искажений сигнала (δ , %) на входе самого удаленного приемника.
4. Задать максимальное требуемое значение длины кабеля (L , м).
5. Вычислить максимальное допустимое значение омического сопротивления кабеля длиной L по сле-

дующей формуле:

$$R_1 = \frac{R_c(U_{\text{мин}} - U_0)}{U_0}$$

где R_1 — полное омическое сопротивление кабеля длиной L ; R_c — сопротивление согласующего резистора, равное волновому сопротивлению кабеля;

$U_{\text{мин}}$ — минимальное напряжение сигнала на выходе формирователя, равное 1,5 В;

U_0 — минимальное напряжение сигнала, которое должно присутствовать на входе самого удаленного приемника.

6. Вычислить погонное сопротивление кабеля по формуле:

$$r_k = \frac{R_1}{L},$$

где r_k — погонное сопротивление кабеля.

7. Руководствуясь справочными данными, выбрать кабель, волновое сопротивление которого равно принятому в п. 5, а погонное сопротивление — не более вычисленного в п. 6.

8. Вычислить длительность переднего фронта импульса (время нарастания сигнала от 10% до 90% его максимального уровня), воспользовавшись параметрами выбранного кабеля:

$$t_f = 2,2 R_{\text{экв}} C_k L,$$

где t_f — длительность переднего фронта сигнала на входе самого удаленного приемника;

C_k — погонная емкость кабеля;

$R_{\text{экв}}$ — эквивалентное активное сопротивление нагрузки формирователя, определяемое следующим образом:

$$R_{\text{экв}} = L r_k^* + \frac{1}{\frac{n}{R_{\text{вх}}} + \frac{2}{R_c}} \approx Z_k,$$

r_k^* — погонное сопротивление выбранного кабеля;

L — максимальное требуемое значение длины кабеля;

$R_{\text{вх}}$ — входное сопротивление приемника;

R_c — сопротивление согласующего резистора, равное волновому сопротивлению кабеля;

n — предполагаемое количество приемников, подключаемых к кабелю;

Z_k — волновое сопротивление кабеля.

9. Установить реальное значение уровня искажений сигнала на входе самого удаленного приемника (δ^*), которое определяется отношением длительности переднего фронта сигнала, рассчитанной в п. 8, к полной длительности информационного бита, значение которой установлено в п. 1, а также минимальным напряжением сигнала на входе самого удаленного приемника U_0 в соответствии с графиками, приведенными на рис. 15. Если полученный уровень искажений превышает допустимый согласно п. 3, следует повторить выбор кабеля. При этом кабель должен иметь меньшие значения погонного сопротивления и погонной емкости, чем выбранный в п. 7. Если не удастся выбрать кабель с лучшими параметрами, следует снизить значение скорости обмена либо сократить протяженность линии связи.

Графики, приведенные на рис.15, построены, исходя из предположения, что формирователь имеет максимально допустимую степень асимметрии выхода, приемник обладает наилучшей допустимой чувствительностью, а фронты сигнала, распространяющегося по линии связи между самими удаленными ее точками, имеют форму, близкую к обратной экспоненте. В реальных условиях искажения могут иметь характер, отличный от предположений, использованных при построении графиков.

В реальных условиях разработчику нередко приходится решать обратную задачу, а именно, по имеющимся техническим характеристикам приобретенных передатчиков, требуемой протяженности линии связи и парамет-




Рис. 15. График зависимости уровня искажений сигнала на входе приемника от минимального напряжения сигнала на его входе и от отношения длительности переднего фронта к длительности информационного бита

рам стандартного кабеля определять максимально возможное значение скорости передачи данных. Рассмотрим конкретный пример.

Пусть требуемая протяженность линии связи составляет 1200 м. В качестве среды обмена предполагается применить неэкранированную витую пару на основе провода МГШВ 0,35. Кроме того, используется приемопередатчик фирмы Octagon Systems типа NIM, построенный на базе интегральной микросхемы MAX1480В. Необходимо определить максимально возможное значение скорости передачи данных.

1. Исходя из предположения, что волновое сопротивление линии связи составляет около 180-200 Ом, а погонная емкость — около 80-100 пФ/м, вычисляем длительность переднего фронта передаваемого бита информации:

$$t_f = 2,2R_{эКВ} C_{л} l = 2,2 \cdot (180 \dots 200) \cdot (80 \dots 100) \cdot 1200 = (38,02 \dots 52,08) \text{ мкс}$$

2. Допускаемое отношение длительности переднего фронта к полной длительности передаваемого бита информации MAX1480В составляет 0,5. Таким образом, максимально возможное значение скорости передачи данных лежит в диапазоне, определяемом следующим соотношением:

$$\frac{2}{52,00 \cdot 10^{-6}} \leq C_{\text{макс}} \leq \frac{2}{38,02 \cdot 10^{-6}}$$

$$9600,6 \text{ бит/с} \leq C_{\text{макс}} \leq 13151,0 \text{ бит/с}$$

Если в качестве среды обмена применить кабель типа 9842 фирмы Belden, волновое сопротивление которого составляет 120 Ом, а погонная емкость — 42 пФ/м, то максимально возможное значение скорости передачи будет составлять около 37594 бит/с.


Влияние среды обмена

Разработчик системы передачи данных должен учитывать тот факт, что на качество ее функционирования могут оказывать влияние такие эффекты, как помехи, наведенные на линию связи, разность потенциалов земли в местах размещения технических средств системы, активные и реактивные потери мощности, а также отражения, которые могут иметь место при высоких скоростях обмена. Степень влияния электромагнитных помех и разности потенциалов земли зависит от условий, в которых функционирует система, и ее эффективности определяется многими факторами, в том числе сбалансированностью или симме-

трией, описание влияния которой приведено далее. Активные и реактивные потери зависят от качества применяемого кабеля. Отражения являются результатом внесения каждым устройством реактивных составляющих в эквивалентную нагрузку, подключенную к выходу формирователя, находящегося в активном состоянии. При этом реактивные составляющие преимущественно имеют емкостный характер. Стандарт описывает устройства, способные функционировать в широком диапазоне скоростей обмена (до 10 Мбит/с). Разработчик системы должен учитывать, что даже при невысоких скоростях обмена, например 19,2 кбит/с, длительности переднего и заднего фронтов информационного бита могут составлять не более 10 нс, а приемники могут иметь еще более высокое быстродействие. Таким образом, если не приняты специальные меры, то даже кратковременные помехи могут привести к нарушению целостности потока передаваемых данных, в том числе при низких скоростях обмена.

Электромагнитные помехи и симметрия параметров канала связи

Устойчивость системы связи к электромагнитным помехам, возникающим в результате наличия паразитных индуктивных или емкостных связей источников помех со средой обмена, отчасти определяется степенью асимметрии (или дисбаланса) распределенных и сосредоточенных параметров линии связи относительно земли. Интенсивность помехи, действующей между двумя проводниками кабеля, как правило, будет определяться степенью асимметрии полного импеданса относительно земли, если предположить, что источник помехи имеет одинаковую паразитную связь с каждым из проводников. Рассмотрим структуру, состоящую из активного генератора, который расположен в одной из самых удаленных точек линии связи. В противоположной наиболее удаленной точке линии связи располагается несколько приемников и формирователей, пребывающих в пассивном состоянии и представленных в виде эквивалентной мостовой схемы, показанной на рис. 16. Поскольку формирователь в активном состоянии имеет малое выходное сопротивление, на низких частотах можно считать, что синфазная составляющая помехи прикладывается к каждому входу эквивалентной мостовой схемы приемника через сопротивление $R_s/2$, как показано на рис. 16.



R_s — на высоких частотах — волновое сопротивление кабеля, на низких частотах — полное омическое сопротивление кабеля;

Z_a, Z_b, Z_c — полные импедансы совокупности приемников, представленных в виде мостовой эквивалентной схемы;

E_i — напряжение помехи общего вида;

E_n — приведенное ко входу напряжение противофазной составляющей помехи

Рис. 16. Эквивалентная схема системы связи при воздействии синфазной помехи

Для указанной эквивалентной схемы степень асимметрии определяется отношением интенсивности помехи общего

вида E_i к напряжению помехи E_n , наведенной между проводниками кабеля на входе эквивалентной схемы приемника:

$$B = 20 \log \left| \frac{E_i}{E_n} \right|$$

Отношение E_i/E_n определяется следующей формулой (промежуточные вычисления опущены):

$$\frac{E_i}{E_n} = \frac{(Y_a + Y_c + 2G_s)(Y_b + Y_c + 2G_s) - Y_c^2}{2G_s(Y_b - Y_a)}$$

где $Y_x = 1/Z_{x0}$, $G_s = 1/R_s$.

Пусть $Y_b - Y_a = Y_d$. Кроме того, исходя из практических соображений, можно считать, что $(Y_a, Y_b, Y_c) \ll G_s$. Тогда степень асимметрии приближенно выражается следующей формулой:

$$\frac{E_i}{E_n} \approx \frac{2G_s}{Y_d}$$

Таким образом, степень асимметрии обратно пропорциональна сумме разностей полных (комплексных) проводимостей между каждой входной клеммой каждого приемника и землей и не зависит от полной синфазной проводимости входа приемника относительно земли ($Y_a + Y_b$).

Симметрия канала наиболее существенна в области высокочастотных составляющих передаваемого сигнала, которые лежат в полосе пропускания приемника. Разница значений емкости между каждой входной клеммой приемника и землей, составляющая всего лишь несколько пикофард, может привести к значительной асимметрии канала, если применяемый приемник имеет полосу пропускания порядка сотен МГц. Например, для 10 приемников, подключенных к кабелю, волновое сопротивление которого составляет 120 Ом, наличие разности емкостей между входными клеммами каждого из них и землей, равной 10 пФ, приведет к асимметрии канала на частоте 10 МГц, составляющей около 10 дБ. На более высоких частотах (например, 50 МГц) конфигурация системы будет аналогична однопроводной с общим обратным проводом, которая лежит в основе интерфейса RS-232-C.

В связи с изложенным настоятельно рекомендуется использовать экранированную витую пару, что обеспечивает как симметрию линии связи, так и повышение устойчивости к электромагнитным помехам.

Дополнительные требования к реализации заземления

Для правильного функционирования цепей формирования и приемника при обмене данными единицы оборудования системы должны иметь путь возврата сигнала между цепями заземления на приемной и передающей сторонах. Цепь заземления может быть выполнена путем непосредственного присоединения общих каждого устройства к точкам, имеющим нулевой потенциал. Указанный способ допустим

только при гарантированном равенстве потенциалов земли в местах размещения единиц оборудования системы. Кроме того, цепь заземления может быть реализована при помощи дренажного проводника, который имеется внутри кабеля передачи данных, как показано на рис. 17. При реализации цепи сигнального заземления вторым способом соединение третьего (дренажного) проводника с сигнальным общим проводом каждого устройства должно быть выполнено через резистор небольшого сопротивления, например 100 Ом, который предназначен для ограничения блуждающих токов, когда в целях безопасности применяются другие цепи заземления.

В ряде случаев для повышения устойчивости к помехам электрического (не магнитного) характера применяется экранированный кабель передачи данных. При его использовании экран должен быть соединен с корпусом оборудования только в одной из двух наиболее удаленных точек размещения технических средств системы. Реализация второго варианта допустима только при гарантированном равенстве потенциалов земли в местах размещения единиц оборудования системы. Требования к средствам присоединения экрана кабеля стандартом EIA RS-485 не устанавливаются.

Способ реализации цепей заземления при использовании приемопередатчиков с гальванической изоляцией показан на рис. 13.

Конфликтные ситуации

Если к линии связи подключены два формирователя или более, то возможна ситуация их одновременного перехода в активное состояние. В случае, когда один формирователь в активном состоянии является источником, а второй — потребителем тока, может произойти чрезмерный разогрев компонентов выходных каскадов формирователей. Подобная ситуация носит название конфликтной. Поскольку требования к системе могут предопределять возможность одновременного перехода в активное состояние более чем одного формирователя, условия испытаний согласно п. 3.4.2 стандарта EIA RS-485 установлены с учетом ограничения максимальной мощности, рассеиваемой компонентами выходного каскада формирователей.

Конфликтные ситуации могут возникать по следующим причинам.

1. Включение питания системы.

При включении питания системы либо при повторном включении после кратковременного отключения не-




Рис. 17. Реализация цепей сигнального заземления при помощи дренажного проводника

сколько формирователей (или все) в процессе инициализации могут пребывать в активном состоянии.

2. Неисправность системы.

Возникновение неисправности системы или сбой программного обеспечения могут привести к переводу нескольких формирователей в активное состояние.

3. Использование протокола обмена, допускающего осуществление попыток одновременного доступа к каналу связи со стороны нескольких устройств. Некоторые протоколы обмена могут содержать процедуры доступа к каналу связи, предусматривающие перевод нескольких формирователей в активное состояние на короткие интервалы времени. Однако, в конечном счете, канал предоставляется одному устройству, что обеспечивает разрешение конфликтной ситуации.

Механизмы возникновения неисправности формирователя показаны на рис. 18 и 19.




Рис. 18. Конфликтная ситуация, вызванная одновременной активизацией двух формирователей

На рис. 18 изображены выходные цепи двух формирователей, присоединенные к общей линии связи. Ток короткого замыкания будет протекать через открытое верхнее плечо формирователя А и открытое нижнее плечо формирователя В. При наличии разности потенциалов между землями формирователей, лежащей в диапазоне от минус 7 до плюс 7 В, мощность, рассеиваемая формирователем А, может превысить предельно допустимое значение. Например, если предельно допустимый ток нагрузки формирователя А составляет 250 мА, а разность потенциалов между землями формирователей — 7 В, то рассеиваемая мощность будет составлять около 3 Вт.




Рис. 19. Конфликтная ситуация, вызванная одновременной активизацией нескольких формирователей

Ситуация, когда несколько формирователей нагружено на один, иллюстрируется рис. 19. По нижнему плечу формирователя В протекает суммарный ток от нескольких формирователей А, что может привести к его выходу из строя за счет увеличения напряжения насыщения (коллектор-эмиттер) и соответствующего роста рассеиваемой мощности. Таким образом, формирователь должен быть оснащен средствами защиты, предотвращающими выход из строя по описанным ранее причинам.

Наиболее очевидными решениями указанной задачи являются

- 1) введение элементов ограничения тока;
- 2) реализация тепловой защиты формирователя.

При использовании ограничителей тока уменьшается рассеиваемая мощность и после разрешения конфликтной ситуации работоспособность устройства мгновенно восстанавливается. В случае же применения тепловой защиты при ее срабатывании время восстановления формирователя значительно возрастает. Таким образом, предпочтительно реализовывать тепловую защиту таким образом, чтобы ее порог срабатывания был близок к предельно допустимому значению тока, протекающего по цепям выходного каскада формирователя. Совместно с тепловой защитой рекомендуется устанавливать в выходных цепях формирователя элементы ограничения тока, функция которых состоит в снижении рассеиваемой мощности при протекании тока, незначительно превышающего номинальный.

Конфликтные ситуации, сопровождаемые протеканием по линии большого тока, приводят к тому, что в линии связи западается реактивная энергия. При резком снижении тока происходит всплеск напряжения, интенсивность которого определяется формулой:

$$U = \frac{I_{кз} Z_k}{2}$$

где U — амплитуда всплеска напряжения;
I_{кз} — суммарный ток короткого замыкания, протекавшего в линии при конфликтной ситуации;
Z_к — волновое сопротивление линии связи.

Разработчик системы должен предусматривать возможность возникновения всплесков напряжения, амплитуда которых существенно превышает установленное стандартом значение (25 В). Указанные всплески могут быть вызваны кратковременными мощными помехами, возникающими при коммутации силового оборудования, а также атмосферными разрядами. Схема подключения устройства подавления импульсных помех показана на рис. 20. При реализации внешних цепей защиты приемопередатчиков следует учитывать тот факт, что каждое установленное устройство подавления выбросов напряжения в линии связи вносит емкость, эквивалентную емкости кабеля длиной около 120 м.

А.В. Локотков – сотрудник фирмы «Прософт», 117313 Москва а/я 81
Тел.: (095) 234-0636 Факс.: (095) 234-0640
E-mail: root@prosoftmpcc.msk.ru




Рис. 20. Схема подключения устройства подавления импульсных помех